

COKD

开合式电流互感器

OPENING AND CLOSING CURRENT TRANSFORMER



开合式电流互感器

产品概述

开合式电流互感器是在传统互感器的基础上改进而来。做成自由开合式可在不停电、不断线的状态下快速安装、拆卸，操作简便。本系列产品测量范围宽，额定一次电流范围：5~630A，额定二次电流范围：0~5A，电流变比范围可达 500: 1~10000: 1，有序的制作工作流程，保证了其准确难等级，可靠性等技术要求。

产品特点

- 卡扣结构、线性度好、灵敏度高
- 采用高导磁硅钢、线性度好、灵敏度高
- 内部环氧树脂浇注、稳定性好、重量轻、方便安装

外形及安装尺寸

型号	额定输入 (A)	额定输出 (mA/V)	精度等级	外形尺寸 (mm)			
				孔径	A	B	C
COKD-5	5A	5A/0.333V	0.5/1.0/3.0	10mm	26	43	27
COKD-100	100A	100A/0.333V		16mm	31	50	30
COKD-250	250A	250A/0.333V		24mm	43	73	39
COKD-400	400A	400A/0.333V		36mm	60	89	43
COKD-630	630A	630A/0.333V		36mm	60	89	43

